

**Draadloze schroevendraaier  
EY7412**



**Bitset inbegrepen**

Enkele kop 13 mm bit lengte

- \* #2⊕150mm \*#2⊕100mm \*#2⊕45mm
- \* Breedte 6mm ⊖100mm \*#1⊕100mm

Specificaties (indicatie)

Bitopname	6,35 mm (1/4") zeskantige bitvergrendeling		
Maximum direct koppel	1,0 Nm		
Duurzaamheid aandrijfasvergrendling	Tot 8 Nm		
Snelheid zonder belasting	230 min <sup>-1</sup>		
Accu (ingebouwd)	3,7V 850mAh Li-ion		
Laadstation	USB Micro Type-B DC5V		
Oplaaftijd	25 minuten met in de handel verkrijgbare USB-laadadapter 5V 2A 35 minuten met in de handel verkrijgbare USB-laadadapter 5V 1A 45 minuten met Panasonic EY37C4/LED licht, EY37C5/luidspreker		
Afmetingen/gewicht	L 128 x H 45 x B 42 mm / 165 g		
Accu capaciteit (bij benadering met volledige belasting)	Kleine metalen schroeven	M3 x 5 zonder sluitring	620
		M6 x 10 zonder sluitring	540
	*Zorg voor het bevestigingskoppel van de afwerking door handmatig aan te draaien.		

**Draadloze schroevendraaier  
EY7410**



Lengte 276mm

Specificaties (indicatie)

Bitopname	6,35 mm (1/4") zeskantige bitvergrendeling		
Maximum blokkeerkoppel	Laag: 4,4 Nm Hoog: 1,5 Nm		
Snelheid zonder belasting	Laag: 200 min <sup>-1</sup> Hoog: 600 min <sup>-1</sup>		
Schakelkoppeling	0,3 – 2,9 Nm (ongeveer 0,1 Nm per fase, totaal 21 fasen) * Automatische uitschakelfunctie werkt mogelijk niet tussen koppeling #11 - #21 in de modus 'Hoge' snelheid, afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit.		
Accu	EY9L10 / 3,6V 1,5Ah Li-ion		
Oplader	EY0L11		
Oplaaftijd (Met behulp van EY0L11-oplader)	Volgende (80%): 15 minuten Volledig (100%): 30 minuten		
Afmetingen/gewicht	L 276 x H 134 x B 46 mm / 480 g		
Accu capaciteit (bij benadering met volledige belasting)	Kleine metalen schroeven	M4 x 10 met sluitring	770
		M5 x 8 zonder sluitring	1000
	Hout Schroef in zacht hout	ø3,1 x 13 mm	600
		ø3,5 x 20 mm	125

**Panasonic®**

**Panasonic Nederland BV**

Panasonic Electric Works Sales Western Europe B.V.

De Rijn 4

5684 PJ Best

Nederland

Telefoon: 0499-327224

Email: [powertools.nl@eu.panasonic.com](mailto:powertools.nl@eu.panasonic.com)

**Panasonic Electric Works Europe AG**

Panasonic is een erkend handelsmerk van de Panasonic corporation

**Archey.**

DEALER'S STAMP

Wijzigingen van modellen en mogelijke leveringen voorbehouden. Alle gewichten zijn altijd inclusief de accu's. Alle gegevens zonder waarborg.

Hergesteld in Japan 02/2020

© 2020 Panasonic Electric Works Europe AG

[www.panasonic-powertools.eu](http://www.panasonic-powertools.eu)

**Panasonic**

Draadloze schroevendraaier

EY7412

EY7410

*Nieuw* **Minder moeite, meer controle**



**Gemakkelijke,  
nauwkeurige bevestiging**

# Handig, lichtgewicht gemak

Eén handgereedschap voor handmatige of elektrische aandrijving

Meer dan 600 x kleine metalen schroeven (M3 x 5) met volledige lading!

## Aansturing



Elektrisch

## Uiteindelijk aandraaien



Handbediend

## Handige bediening met één hand in elke richting

Een elektrische schroevendraaier vermindert de stress van handmatig draaien en versnelt de taak. Wanneer de schakelaar niet wordt ingedrukt, wordt de aandrijfas vergrendeld en wordt deze onmiddellijk een handmatige schroevendraaier waarmee de gebruiker het uiteindelijke aandraaien kan afstellen.

Lengte 128 mm  
Gewicht 165 g

**Nieuw**  
**EY7412**

## USB opladen

Eenvoudig opladen met ingebouwde Li-ion batterij



(USB Micro Type-B)

## Interne batterij

Ingebouwde Li-ion batterij beschermd door drie technologieën  
\* bescherming tegen overbelasting  
\* bescherming tegen overontlading  
\* bescherming tegen overstroom

## Oplaadindicator

Toont een knipperend rood licht als er overstroom is



Opladen voltooid: groen Opladen: rood

## Vooruit/Achteruit

Afzonderlijke knoppen om de draairichting te kiezen

## LED-licht

Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, verlicht het handige LED-licht automatisch donkere gebieden. Het knippert ook om voor 'over-ontlading' te waarschuwen

## Bitvergrendeling met één druk op de knop

Compatibel met 6,35 hexadecimale bits

## Extra functie voor plastic materialen

\*Energiebesparend ontwerp en elektrische rem om te strak aandraaien te voorkomen  
\*Vertraagde rotatiestart voor nauwkeurige locatie van de schroefkop

# Compact, krachtig gemak

Alles-in-één schroevendraaier voor een brede variatie aan taken

## 21-traps koppeling

Geavanceerde automatische schakelkoppeling biedt onmiddellijke rotatiestop bij het bereiken van het geselecteerde koppel.



Ingebouwde automatische uitschakeling

## Vooruit/achteruit en aan-uitschakelaar aandrijfasvergrendeling

Het grote 'wip'-schakelpaneel zorgt voor eenvoudige bediening met één druk op de knop. Wanneer de schakelaar niet wordt ingedrukt, is de aandrijfas vergrendeld voor gebruik als handmatige aandrijving



## Keuzeschakelaar hoge/lage snelheid

Selectie uit twee modi voor nauwkeurig en efficiënt werken  
Hoog: 600 min<sup>-1</sup> met max. 1,5 Nm  
Laag: 200 min<sup>-1</sup> met max. 4,4 Nm



Antislip rubberen greep

**EY7410**



Indicatie batterij bijna leeg  
LED aan/uitschakelaar

## LED-licht

Verlicht brede werkgebieden op afstand. Schakelt automatisch uit na 5 minuten niet-werkend gereedschap.



## Geavanceerd oplaadsysteem zorgt voor een langere levensduur van de batterij

\*bescherming tegen overbelasting  
\*bescherming tegen overontlading  
\*bescherming tegen overstroom



3,6V Li-ion accu  
**EY9L10**



Snelle batterijlader  
**EY0L11**



Stevige koffer met bit/bevestigingsmaterialen opslag

\* Bits en schroeven zijn niet inbegrepen in de set.

